



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
2	反射板	1	Al (アルミ) t1.0	銀色鏡面
3	化粧枠	1	CGC (鋼板) t0.6	白
4	ランプ	1	—	JB3.6V13W-Y46
5	ソケット	1	セラミックス	DIS-0103
6	点灯ユニット	1	—	131U-3S1003
7	非常用蓄電池	1	—	3HR-CY-RX (3.6V3,000mAh) ニッケル水素蓄電池
8	点検スイッチ	1	PBT樹脂	白
9	充電モニター	1	—	LED (緑)
10	ランプモニター	1	—	LED (赤)
11	リモコンモジュール	1	—	DIK-0216
12	端子台	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFC-5601 (信号用)
13	端子台	1	UF (ウリア樹脂)	PCT-2 (電源用)
14	取付け金具	1	SUS (ステンレス鋼)	—

自動点検・リモコン点検として使用になる際は自動点検制御装置 (FHDM-1201) 点検用リモコン (FRC-1813T SET) をご使用ください。

自動点検システム対応

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

- 注) 1. この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2. 振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となる場合があります。
3. 化粧枠を取り付ける際は、化粧枠の丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となる場合があります。
4. 化粧枠をはずす際は、本体表示に従い、ねばを片側ずつはずしてください。
5. 必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると、ランプの短寿命、破損の原因となる場合があります。
(光束比：76%)

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

セルフ・シリーズ
SELFA



認定番号 LALH-01

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	IEM-13621AS	
100	ミニハロゲンランプ JB3.6V13W-Y46	0.8	品名	東芝非常用照明器具(電池内蔵) 白熱灯・専用形 非常時:JB3.6V13W-Y46X1	
承認		担当		図番	
井上		富山		AA2007-00838-06	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)